KORG POLY-800 の入出力部分

1 DC-9V/ACアダプター用端子。電源コードを接続します。
2 ヘッドホンを接続します。
3 ステレオアウトプットジャック、R/L (MONO)コーラスを使用したときにステレオ効果が得られます。モノ出力の場合は、MONOジャックとアンプを接続します。
4 プログラマーに書き込むためのスイッチです。
5 テープインターフェイス、プログラマーにメモリーされたデータをカセットテープにストックできます。
6 プログラムアップ用ジャック、ペダル (PS-1) を押すとそのたびにプログラムがアップされます。
7 MIDI入出力ジャック、他のMIDI規格の楽器やコンピュータと接続できます。

OPTIONS オプション

仕様 ■発振：4VCO（ピン）/ノーマル カラー（ハーフカラー）■発音数：8ボイス（MIDI、モードにより4ボイス/DOUBLE モード）■DCO：オクターブ（LOW、MID、HIGH）、波形（1、2）、16'+8'+4'+2'（オプション）、レベル調整■DCO2：オクターブ（LOW、MID、HIGH）、波形（1、2）、16'+8'+4'+2'（オプション）、ピッチ、レベル調整、インターバル（同音程）、デチューン（DCO1に対して-50セント～MAX）■DCOモード：WHOLE、DOUBLE■ノイズ：レベル調整■ハイカットオフ：フィルター調整、レゾナンス調整、キーボードトラック（2、HALF、FULL）、EG変調量調整、LFO変調モード切換（ノーマル、ハイカーモード切換（SING）、MULTI）■フィルター：オフ（切換）、LPF（2、3）、アタック（A）、ディケイ（D）、ブレイクポイントレベル、スロープ（4、マルチトリガー）■EG：ディレイタイム（A）、アタック（A）、ディケイ（D）、サステインレベル、リリースタイム（R）■LFO：フリーラン/ワンショット、ディレイタイム■MIDI：プログラムチェンジ、ベロシティ、ボリューム、ホールド、ピッチベンド、モジュレーション、ポルタメント、ローカルコントロール、ON/OFF、ステータス、ソフトスルー■音色エディット：DCO（レンジ、波形、ピッチ、インターバル、デチューン）、ミキサー（DCO1、DCO2、ノイズ）、VCF（カットオフ、レゾナンス、キーボードトラック、EG変調量、EG変調モード）、VCA（EG、ゲート）、EG（ディレイタイム、アタック、ディケイ、サステインレベル、リリースタイム）、LFO（レンジ、スピード、ディレイタイム）■プログラムアップ：1～16■ポルタメント：ON/OFF、タイム■ベンド：ON/OFF、レンジ■ホールド：ON/OFF■ボイスモード：POLY、UNI、ASSIGN■ユニゾン：ON/OFF■ボイスアサイン：ROTATE、RESET■ボイスチューン：-50～+50セント■ボイスアロケーション