DIGITAL SEQUENCER

CSQ-600

DIGITAL SEQUENCER ¥109,000

音程、リズムを同時にメモリー、そして自動演奏。シンセサイザー・プレイの可能性をひろげるデジタル・シーケンサー。

シンセサイザーに接続。鍵盤で弾いた演奏を記憶させ、シンセサイザーを自動プレイ……。CSQ-600は、マイクロ・コンピューターを内蔵し、最大600音の音程とリズムを同時に記憶できる、ハイ・グレードなデジタル・シーケンサーです。

●シンセサイザーの鍵盤で弾いた演奏を、そのまま記憶(LOAD)でき、音階(CV)のみのLOADや、音階を入れたあとでのリズム(GATE)の再記憶が可能。しかも、バッテリー・バックアップ機能を備えており、記憶したデータは電源を切ったあとでも、長期間保存できます。

●メモリー・パートは4系統。別々に、または各パートを通しての記憶・演奏が行えます。演奏時にはスイッチの切替えにより、各パートを任意の順序でプレイさせることができます。

●シンク・ロードの装備により、ロード時間を小節単位に正確に決められますので、コンピュ・リズムCR-78を接続しての同期演奏　複数台のCSQ-600を接続しての多重演奏も簡単に行えます。

●フォワード・ステップ、バック・ステップの各ボタンにより、記憶されている音程を1音づつ確認することができます。

●音程のみを記憶する時や、曲の頭の部分でも、休符の記憶が行えます。

●プレイ時、記憶された演奏データを任意のテンポで演奏したり、任意のキーに移調することも簡単です。

●アルペジオやベース・パターンなどに効果的なリピート機能つき。

●外部ゲート信号での演奏のスタート・ストップや、1音1音のステップが可能。また、ペダルスイッチ(別売 DP-2)でも、スタート・ストップが行えます。

●ポルタメントのON/OFFも記憶させられます。

●LOAD時に便利な電子メトロノーム内蔵。

●リヤパネル

GET CONNECTION! ●DR-55、CR-78、CR-68との接続

●最大記憶容量：600音(150音×4)●キャリブレーション：キャリブレーション・ボタン、調整ツマミ●シンク・ロード：モード・スイッチ(OFF、¼、½)、ロード/ストップ・ボタン●ロード・セクション：ロード表示LED、メモリー使用状態表示LED×5個、ロード・モード・スイッチ(CV ONLY, CV/GATE, GATE REWRITE)、リセット・ボタン、ロード・ボタン●メモリー・セクション：メモリー・パート表示LED×4個、メモリー・パート選択スイッチ×4個、バック・ステップ・ボタン、フォワード・ステップ・ボタン、ストップ/コンティニュー・プレイ・モード・スイッチ(ONETIME, REPEAT)、KCVアド・スイッチ、プレイ・ボタン●テンポ：テンポ表示LED、テンポ調整ボリューム、メトロノーム・レベル・スイッチ(OFF, L, H)、メトロノーム・ビート切替(♩, 𝅗𝅥.)●ポルタメント：ポルタメント・タイム、モード・スイッチ(MANUAL, PROGRAM)、ポルタメント・メモリー・ボタン●パワー・スイッチ：パワー表示LED●接続端子：CV INPUTジャック(1V/1oct, 0V～5V)、GATE INPUTジャック(Threshold＋2.5V)、CV OUTPUTジャック(1V/1oct, −2V～＋8V)、GATE OUTPUTジャック(OFF時0V、ON時＋15V)、CSQ CLOCK INPUTジャック、CSQ CLOCK OUTジャック、STEP PULSE INPUTジャック(＋2.5V以上のPULSEでSTEP)、START PULSE INPUTジャック(OPEN or ＋15VのPULSE でSTART)、STOP PULSE INPUTジャック(OPEN or＋15VのPULSEでSTOP)、START OUTPUTジャック、STOP OUTPUTジャック、RHYTHM CLOCK OUTPUTジャック(for CR-78)、RHYTHM START/STOP OUTPUTジャック(for CR-78)、RHYTHM SYNC OUT●使用IC：CPU# PD8048(ROM 1K内蔵)●消費電力：8W●外形寸法：450(W)×95(H)×305(D)mm●重量：3.9kg●付属品：1.5mパラレル・コード×2

オプション	ペダル・スイッチ	DP-2	¥2,000
	ケース	SC-4 (シルバー・ハウト)	¥8,000

CSQ-100

DIGITAL SEQUENCER ¥69,000

CSQ-100は、マイクロ・コンピューターを内蔵し、最大168音の音程・リズムを同時にメモリーできる、ハイ・パフォーマンス、デジタル・シーケンサーです。

●シンセサイザーの鍵盤で弾いた演奏を、そのまま記憶(LOAD)でき、音階(CV)のみのLOADや、音階を入れたあとでのリズム(GATE)の再記憶も可能です。

●メモリー・チャンネルは2つあり、異なった演奏を別々に記憶させたり、2つのチャンネルを通しての記憶・演奏が可能。また、プレイ時にスイッチを切替えることにより、チャンネル1のみ、チャンネル2のみ、1と2を通しての演奏といった選択ができます。

●プレイ時の鍵盤操作で、シーケンサーに記憶した演奏を任意のキーに移調することができます。

●記憶された演奏は、テンポ設定ツマミにより任意の速さでプレイ可能。

●アルペジオ、ベース・パターンなどに効果的に応用できるリピート機能も装備。

●外部ゲート信号で演奏をスタートさせることや、1音1音のステップが可能。また、ペダルスイッチ(別売 DP-2)で、シーケンサーをスタートできます。

●ポルタメントを自由にかけることができ、LOAD時に便利な電子メトロノームも内蔵しています。

●最大記憶容量：168音(84音×2)●キャリブレーション：キャリブレーションボタン、ツマミ●メトロノーム：メトロノーム音量切換スイッチ●ロード・セクション：ロード表示LED、メモリー使用状態表示LED×2、メモリー・チャンネル選択スイッチ(THROUGH/CH-1/CH-2)、ストップ&コンティニューボタン●プレイ・セクション：プレイ表示LED、プレイ・モード・スイッチ(ONE TIME/REPEAT)、KCVアド・スイッチ(ON/OFF)●テンポ設定ボリューム●ポルタメント・タイム●パワー・スイッチ：パワー表示LED●接続端子：CV OUTPUT ジャック(1V/1oct, −2V～8V)、GATE OUT ジャック(OFF時0V ON時＋15V)、CV INPUT ジャック(1V/1oct, 0V～5V)、GATE INPUT ジャック(THRESHOLD, ＋2.5V＋15V)、START PULSE INPUTジャック(CLOSE→OPEN or ＋15V, PULSEでSTART)、STEP PULSE INPUTジャック(＋15V, PULSEでSTEP)●使用IC：CPU# PD8048(ROM 1K内蔵)●消費電力：8W●外形寸法：345(W)×95(H)×305(D)mm●重量：2.7kg●付属品：1.5mパラレル・コード×2

GET CONNECTION!

●リヤパネル

オプション	ペダル・スイッチ	DP-2	¥2,000
	ケース	SC-1 (グラウンド・ハウト)	¥5,000